

Digital haftalık programlanabilir oda termostati eşsiz tasarım, kolay kullanım, şık tasarım ve dokunmatik ekran özelliklerine sahiptir. LCD ekran iç ortam sıcaklığı, zaman, gün modu ve çalışma periyodu. Digital oda termostati elektrikli ısıtma ekipman kontrolü ve sulu sistemlerde bulunan elektrikli vanalara uygulanır.



TS-HV20-L

AMPS- HV digital oda termostati elektrikli ısıtma ve su ısıtma sistemi kurulan oteller, moteller, daire, ofis, villalarda kullanılır.



Genel Özellikleri :

- 1- Kullanım Aralığı: Elektronik ısıtma ekipmanları ve ısıtma sistemlerinde kullanılan elektronik tahrikli vana
- 2- Sıcaklık Kontrol Aralığı: 5 °C – 35 °C ayarlanabilir sabit sıcaklık
- 3- Giriş Gücü: 110 ~220 V AC
- 4-Görüntüleme Yöntemi: LCD
- 5-Sıcaklık Sensörü: Thermistör
- 6-Güç Tüketimi: <2 W
- 7- Sıcaklı Kontrol Hassasiyeti: ± 1 °C
- 8-Akım Yüklemesi: 16 A 240 V
- 9-Kullanım Süresi: Dokunmatik panel tuşu 1 milyon kez
- 10-Ölçüler: G86 mm x Y86 mm x D46 mm
- 11-Çalışma Sıcaklığı: 0 °C – 50 °C
- 12-Taşıma ve Depolama Sıcaklık Aralığı: -10 - 60 °C
- 13-Çalışma Modu: Manual, Auto,Enerji Tasarruf Modu, Tatil Modu